

Шкаф батарейный типа ШБ

157.966-00-00

Назначение

Шкаф батарейный ШБ, предназначен для размещения в нем аккумуляторов резервного питания устройств электрической централизации, автоматической блокировки и переездной сигнализации. Шкаф изготавливается как в металлическом, так и полимерном корпусах.



Описание и технические характеристики

В шкафу одним из основных целей улучшение условий эксплуатации (в части температурного режима) аккумуляторных батарей резервного питания OPzS или аналогичных.

Ввод кабелей выполняется через взрывозащитные кабельные вводы. Крепление кабеля внутри шкафа осуществляется с помощью кабельных зажимов.

Расключение входных кабелей осуществляется в взрывозащитных соединительных коробках. Весь монтаж выполнен в защитной трубе.

Электроотопление шкафа – специализированный обогреватель с блоком контроля температуры и перегрузки.

Освещение – светодиодный светильник.

Конструкция шкафа позволяет разместить до 12 аккумуляторов типа OPzS или аналогичных.

Все комплектующие, устанавливаемые в шкафу, выполнены во взрывозащищенном исполнении.

Транспортировка шкафа может осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Установочные размеры шкафа, не более: 430±2,0 x 650±2,0 мм.

Габаритные размеры, не более: 1735 x 985 x 635 мм (ВxШxГ)